### 惠州精惠仪器设备有限公司

HUIZHOU JINGHUI INSTRUMENT EQUIPMENT CO.,LTD

# 锂电芯短路(绝缘)测试仪

——ЈН5520

## 技术规格书



400-1331-882 0 7 5 2 - 2 8 2 6 5 0 1



#### 一、产品特点

- 1、容性负载实现快速充放电。
- 2、测试稳定,无需使用额外屏蔽线。
- 3、被测件连接检测功能,防止开路误判。
- 4、测试前短路检测,防止高压击穿。
- 5、连续测试模式、PASS终止模式、FAIL终止模式、强制终止模式。
- 6、接口丰富,适合流水线分选。

#### 二、技术规格

测试参数	绝缘电阻
测试范围	0Ω 到4000MΩ (5个量程)
基本准确度	$\pm 2\% \text{ rdg. } \pm 5 \text{ dgt.}$ $\pm 2 \% \text{ rdg. } \pm 5 \text{ dgt.}$ $25 \text{ V} \leq \text{V} \leq 100 \text{ V} [0 \sim 20 \text{ M}\Omega],$ $100 \text{ V} \leq \text{V} \leq 500 \text{ V} [0 \sim 20 \text{ M}\Omega],$ $500 \text{ V} \leq \text{V} \leq 1000 \text{ V} [0 \sim 200 \text{ M}\Omega]$
测试电压	25~1000V DC 1.8mA
测试速度	50ms (快速)/500ms (慢速)
连接异常显示	高压端开路 "ContHi"、低压端开路 "ContLo"、输出端都开路 "ContHL"
短路异常显示	"SHORT"
量程超限显示	量程下超"UNDER.F",量程上超"OVER.F"
放电电流	10mA恒流放电
比较器	PASS/L. FAIL/U. FAIL
设置数据保存	可记录10组面板设置数据
触发器	10触发、手动触发、总线触发
I0接口类型	可配置为PNP或NPN
接口	外部IO接口/模拟输出接口/LAN接口/Rs232接口 蜂鸣音、PASS/U. FAIL/L. FAIL 的LED 灯亮,UL_FAIL时 U. FAIL/L. FAIL同时灯亮,EXT. I/O 输出、通过RS-232C获取判定结 果
供电	电压: 100V ~ 240V AC 频率: 50Hz/60Hz
尺寸与重量	尺寸 (宽*高*深): 235mm x 105mm x360mm 重量: 2kg
附件	JK9921/JK9800/JK9600

400-1331-882 0 7 5 2 - 2 8 2 6 5 0 1